



优雅的设计和先进的技术

- 精心的设计和优质的材料使其不仅仅是一个闪灯。
- 适应DC24V和AC230v电源输入
- 有白色、黄色和橙色可供选择。
- 内置天线(433.92 MHz)。
- 壁挂式支架，允许任何类型的安装。
- 提供两个版本供选择，总线版本和内置网关版本。

尺寸 (mm)



技术参数

型号	806LA-0010	806LA-0020	806LA-0030	806LA-0050	806LA-0070
防护等级 (IP)	54	54	54	54	54
电源电压 (V)	24 DC/AC - 230 AC	24 DC/AC - 230 AC	24 DC/AC - 230 AC	CXN BUS	CXN BUS
无线电信号频率 (Mhz)	433 和 868	433 和 868	433 和 868	433 和 868	433 和 868
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
材质	ABS-聚碳酸酯	ABS-聚碳酸酯	ABS-聚碳酸酯	ABS-聚碳酸酯-PMMA	ABS-聚碳酸酯-PMMA

● 120 - 230 V AC ● 24 V AC - DC

订货号码	描述
------	----

24 V AC/DC-230 V AC 闪灯

806LA-0010 KRX1FXSO - 24 V AC/DC-230 V AC LED 橙色圆顶闪灯。



806LA-0020 KRX1FXSW - 24 V AC/DC-230 V AC LED 白色圆顶闪灯。

806LA-0030 KRX1FXSY - 24 V AC/DC-230 V AC LED 黄色圆顶闪灯。

BUS CXN 技术闪灯

806LA-0050 KRX1B1RW - 采用 BUS CXN 技术的 RGB LED 白色圆顶闪灯。



BUS CXN CONNECT 物联网技术闪灯

806LA-0070 KRX1B1CW - CXN BUS 接口，内置集成网关，可以通过 WIFI 或者蓝牙（最多 50 个）连接到控制器。



配件

806LA-0040 KRX 墙面明装底座。



配件用于806LA-0010 - 806LA-0020 - 806LA-0030

001TOP-RG58 天线电缆 L = 5 m。



配件用于806LA-0050

806SA-0140 网关，用于连接 WIFI 或者蓝牙设备（最多 50 组设备）。



806SA-0150 辅助网关，将控制器连接 CAME CONNECT 网关。



配件用于806LA-0050 - 806LA-0070

001AF43S 433.92 MHz 插入式接收板。



001AF868 868.35 MHz 插入式接收板。



CXN BUS CONNECT 技术

KPR CONNECT 集成了 CXN BUS 总线技术和无线连接技术。通过网关设备可以接入物联网。



与 AMAZON ALEXA 兼容

KPR CONNECT 同时可以接入 AMAZON ALEXA，用户可以通过语音指令控制大门，并了解大门状态。